

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΑ CHC-2 ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύει για πίνακες R, RS, D, DS

1. Αφαιρέστε τα καλώδια που συνδέει την κλέμα 2 και το θερμοστάτη ασφαλείας.
2. Αφαιρέστε το καλώδιο που συνδέει το θερμοστάτη ασφαλείας και την κλέμα 5.
3. Συνδέστε την είσοδο υδροστάτη κυκλοφορητή του πίνακα αυτονομίας με τις κλέμες 5 και 6 του CHC-2.
4. Συνδέστε τη φάση προς καυστήρα του πίνακα αυτονομίας με θερμοστάτη ασφαλείας του CHC-2.
5. Οδηγήστε στον καυστήρα φάση από την κλέμα 4 του CHC-2.
6. Οδηγήστε στον κυκλοφορητή φάση από την κλέμα του πίνακα αυτονομίας.

